



**SAGEM**

**FAX 3240**

**Haute performance  
pour un usage  
professionnel**

**Fax laser  
Copieur  
Fonction SMS\***



***Fax professionnel simple d'utilisation***

Vitesse du modem : 33,600 kbps  
Répertoire : 199 entrées  
Mémoire : 120 pages  
Chargeur : 20 pages  
Bac papier : 250 pages

***Fonction copie intégrée***

Vitesse de copie : 10 ppm  
Multicopie : jusqu'à 99 pages  
64 niveaux de gris

***Communication par SMS\****

Émission / Réception / Sauvegarde /  
Transfert de SMS  
Clavier alphabétique ergonomique



**SAGEM**

# FAX 3240

## Fax Laser

Vitesse de modem 33,600 kbps (3 sec / page)  
ITU T30 standard / T30 nouveau, Mode de correction d'erreur (ECM)  
Répertoire : 199 noms  
Mémoire : 120 pages  
Chargeur : 20 pages  
Bac papier : 250 pages  
Groupe de diffusion : 10 max. (jusqu'à 199 contacts)  
Multidiffusion : jusqu'à 207 contacts  
Relève et dépôt  
Fonction horloge  
Rapport de transmission (réduction de la 1<sup>ère</sup> page)  
Identification de l'appelant\*

## Copieur

Vitesse de copie : 10 ppm  
Multicopie : jusqu'à 99 pages  
64 niveaux de gris  
Fonction zoom (25 - 400%)

## SMS\*

Envoi/Réception/impression/transfert de SMS  
Envoi/Réception de messages text2fax\*\*  
Multidiffusion  
Clavier alphabétique ergonomique

## Informations générales

**12 NC** 9061 173 26619  
**Numéro type** LF 3240/FRW  
**Code EAN** 342516014 3836  
**Conçu pour** PSTN/PABX  
**Alimentation** 195-264V AC/47-63 Hz

## Consommation électrique

Veille : 8 W  
Émission : 8 W  
Réception : 8 W  
Copie : 250 W

**Affichage** Affichage cristaux liquides (LCD / Écran 2 lignes avec 16 caractères (8x5 pixel) / Caractères européens / 7 langues

## Dimensions (Lxlxh en mm)

Déballé : 370 x 330 x 200 mm  
Emballé : 460 x 460 x 310 mm

## Poids

Déballé : 7,9 kg  
Emballé : 9,6 kg

## Humidité relative

En fonctionnement : 5-85%  
Stockage avec emballage : 5-95%  
Stockage sans emballage : 15-95%

## L'emballage standard comprend

- Télécopieur avec câbles
- Manuel utilisateur
- Extension bac papier
- Toner de démarrage

## Consommable

SAGEM CTR 340 : toner et carte Plug "N" Print

\* Selon service disponible du réseau des opérateurs

\*\* Seulement pour les pays ne disposant pas du service SMS

## ©2004 SAGEM

Tous droits réservés. Les informations et spécifications incluses peuvent être modifiées sans avis préalable. SAGEM s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions.

[www.sagem.com](http://www.sagem.com)

## SAGEM SA Division Terminaux et Internet

Activité Terminaux Internet - Tél. + 33 1 40 70 63 63 - Fax + 33 1 40 70 66 40  
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS cedex - FRANCE

SAGEM SA - Société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 33 300 000 € - RCS de Paris B 562 082 909